



supraCharger ECO

Şarj İstasyonu

supraCharger ECO



Teknoloji

Kullanımı kolay şarj istasyonumuz, size tek seferde 24 adet sesli rehberi şarj etme imkanı sunar. Her bir şarj slotunda yer alan renkli yuvalar sayesinde, cihazın şarj durumu görülebilmektedir.

Dokunmatik ekranı aracılığıyla, gruplar için toplu dil seçimi yapılabilir.

Teknik özellikler

Ebatlar (boş)	395 x 220 x 37 mm
Ebatlar (dolu)	395 x 220 x 180 mm
Ağırlık (boş)	2.75 kg
Ağırlık (dolu)	4.45 kg
Güç kaynağı	harici kablolu adaptör (DC Çıkış 12 V ≈ 7.0 A)
Gürültü	yok
Isı	harici güç kaynağı ile cihaz şarj işlemi sırasında hiç ısı üretmez
Şarj ünitesi	her bir şarj istasyonunda 24 şarj slotu
Gövde	alüminyum ve cam
Yüzey kaplaması	eloksal yüzey, parmak izi bırakmayan kaplama
Ekran	renkli dokunmatik ekran
Sistem dili	Almanca, İngilizce, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Çince, Japonca, Arapça, Türkçe, Rusça ve daha fazlası
Arayüz	3.0 USB bağlantısı, LAN, güç bağlantısı harici bir adaptör ile sağlanır
Çalışma	interaktif menülü dokunmatik ekran
Garanti	36 ay
Güvenlik sertifikası	CE, FCC, RoHS uyumlu
Güç	50 W (çıkış gücü) / 5 V
Bağlantı	USB-A

Ürün modeline bağlı değişiklikler ve farklılıklar görülebilir